KUZMENKOV

Низковольтный предохранитель NT



NT1



NT2



NT3



NT4

Тип	Проводник предохранителя				Корпус	
	Номин. ток (А)	Номин. напряж. (В)	Номин. потеря мощн. (Вт)	Масса (кг)	Номин. ток	Масса (кг)
NT1	80	500, 600	6.2	0.3	250	0.8
	100		7.5			
	125		10.2			
	160		13			
	200		15.2			
	224	500	16.8			
	250		18.3			
NT2	125	600	9	0.6	400	1.2
	160		11.5			
	200		15			
	224		16.6			
	250		18.4			
	300		21			
	315		19.2			
	355		24.5			
	400		26			
NT3	315	500, 600	21.7	0.8	630	1.5
	355		22.7			
	400		26.8			
	425		28.9			
	500	500	32			
	630		40.3			
NT4	800	380	62	1.9	1000	3.45
	1000		75			

Выключатель

Выключатель с предохранителем HR17



Общая информация

HR17 — это инновационный выключатель с предохранителем, разработанный нашими специалистами. Выключатель предназначен для работы в сети переменного тока с частотой 50 Гц, напряжением до 690 В и током до 630А. Выключатель может использоваться в распределительных сетях и сетях питания двигателей в качестве устройства защиты и аварийного отключения. Тем не менее, выключатель не предназначен для прямого включения/выключения двигателя.
Стандарт: IEC/EN 60947-3.

Технические характеристики

Спецификация \ Тип			40	63/100	160	250	400	630
Номинальное напряжение (Ue)			380 В AC	380 В AC	380 В AC	380 В AC	380 В AC	380 В AC
Номинальное напряжение изоляции(Ui)			800 В	800 В	800 В	800 В	800 В	800 В
Номинальное имп. напряжение(Uimp)			6 кВ	6 кВ	6 кВ	6 кВ	6 кВ	6 кВ
Номинальный ток (I e)		AC-21B	40 A	63/100 A	160 A	250 A	400 A	630 A
	AC 380 В	AC-22B	40 A	63/100 A	160 A	250 A	400 A	630 A
		AC-23B	-	-	160 A	250 A	400 A	630 A
Номинальный ток КЗ			20 кА	20 кА	50 кА	50 кА	50 кА	50 кА
			пик 105 кА	пик 105 кА	пик 105 кА	пик 105 кА	пик 105 кА	пик 105 кА